车充

Model: **AK-CI-01**

产品型号	AK-CI-01
产品类型	车充
电源电压	12 V
輸出頻率	50 +/- 2 Hz
最大功率	150 W
最大瞬時功率	300 W
無負載功耗	<0.25 A
机械开关	是
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
风扇尺寸	40 毫米
风扇调整	自动
线长度	0.6 米
接头 #1	法规带针 CEE 7/5
接头 #2	USB 2.1A, USB 1A
电源参数	230V +/- 10% AC 150W 最大
正弦波型	正弦调制
保险丝	20 A
遵守 DCP（专用于充电口）	是
颜色	黑色
背光颜色	LED 红色，綠色LED
平均故障间隔时间	10000 h
温度	小于 65 度
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	170 x 90 x 80 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	260 x 100 x 100 mm
净重	464.4 g
毛重	614.8 g
CE 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
配件包含	20 A 保險絲
编码	5901720132970
保证	24 个月

描述

Akyga®AK-CI-01車載電源轉換器，功率為150W，用於為12V汽車點火器插座提供230V交流電壓的電氣設備。在輸出端產生的改進的正弦波（即具有矩形波的交流電壓）允許裝置的簡單構造，從而降低其故障率。
該轉換器有一個插座，通過該插座可以使用標準的法式CEE 7/5插頭（帶引腳）為電氣設備供電。此外Akyga®AK-CI-01逆變器配有兩個具有不同電流水平的USB端口，非常適合為市場上的各種智能手機，平板電腦和其他配件充電。
該產品還適用於為導航，移動電源，平板電腦，藍牙耳機，便攜式揚聲器以及可通過USB端口充電的所有其他移動設備和配件供電。
已經描述了每個逆變器插座，以便於識別它們並將設備連接到為它們指定的插座。該產品有一個手動開關，可讓您在不斷開點煙器電源的情況下關閉所有插座。位於逆變器頂部的兩個LED通知設備的正確操作或警告任何不規則。
Akyga®AK-CI-01變頻器底座的圓形形狀使其非常適合汽車飲料架，而0.6米電纜則可以自由放置和連接。
安全和證書保證了Akyga®AK-CI-01逆變器的安全運行以及連接設備的安全電源。設備附帶備用20 A保險絲，用於保護電子電路免受損壞。如果它被燒毀，保險絲可以很容易地用新的保險絲更換。