交流/直流 电源

Model: **AK-EV-13**

| | |
|---|---|
| 产品型号 | AK-EV-13 |
| 产品类型 | 交流/直流 电源 |
| 电源电压 | 100-240 V |
| 功率消耗 | < 2.5 A |
| 效率 | 大于 80 % |
| 输出电压 | 42 V |
| 输出电流 | 4 A |
| 输出线长度 | 1 米 |
| 接头 | Cannon (3 DIN) XLR (m) |
| 最大功率 | 168 W |
| 电源插座 | IEC C8 |
| 机械开关 | 没有 |
| 接地线 | 无（二级保护） |
| 知識產權評級 | IP20 |
| OVP | 是 |
| OCP | 是 |
| OPP | 是 |
| SCP | 是 |
| 磁环 | 没有 |
| 包含电源线 | 没有 |
| 材料 | ABS |
| 颜色 | 黑色 |
| 背光颜色 | 双色二极管 |
| 显示 | 没有 |
| 平均故障间隔时间 | 10000 h |
| 产品尺寸 | EcoBox |
| 产品尺寸（长 x 宽x高） | 180 x 80 x 40 mm |
| 包装尺寸（长 x 宽x高） | 220 x 120 x 50 mm |
| 净重 | 695 g |
| 毛重 | 780 克 |
| CE 认证 | 是 |
| RoHS 认证 | 是 |
| REACH 认证 | 是 |
| 编码 | 5901720136947 |
| 保证 | 24 个月 |

# 描述

**Akyga® AK-EV-13**是一款电动自行车的充电器。它有一个高质量的3针**XLR插头**，也叫卡农。这种插头经常用于专业音频设备、工业机器和电动车。你可以用它来为电动自行车和电动滑板车充电，这些品牌包括Giant、Koga或Sparta等。此外，该电源提供**42 V/4 A**，这使得电动车中的锂离子电池的充电时间比传统的2 A充电器短得多。建议使用它为配备 **36 V** 电池的车辆充电。该充电器的一个毋庸置疑的优点是，它没有一个永久连接的电源线。这使您可以根据自己的需要调整充电器。因此，在国外旅行时，您不需要购买另一个电源包，您只需要带上适合您国家电源插座的正确电缆。