交流/直流 电源

Model: **AK-CH-21**

产品型号	AK-CH-21
产品类型	交流/直流 电源
系列	多功能
电源电压	230 V / 50 Hz
功率消耗	max. 16 A
最大功率	PD/PPS 65 W, AC 4000 W
机械开关	否
接地线	是
OVP	是
OCP	是
OTP	是
SCP	是
电源接头	CEE 7/7
线长度	1.5 米
电源参数	AC 230 V / 16 A
USB-A 输出电压	4.5 V / 5 A, 5 V / 4.5 A, 9 V / 3 A, 12 V / 5 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
USB-C 输出电压	USB-C1 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (Max. 65 W), PPS: 3.3-11 V / 5 A (Max. 65 W), USB-C2 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 2.25 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
材料	PC V0 Fireproof
颜色	黑色
背光颜色	LED 蓝光
温度	0 – 25 度
产品尺寸（长 x 宽x高）	107 x 48 x 40 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	256 x 112 x 51 mm
净重	430 g
毛重	497 g
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
编码	5901720139191
保证	24 个月

描述

Akyga® AK-CH-21 电源适配器结合了 USB 主电源充电器和延长线的功能。对于需要同时为多台设备快速充电的用户来说，它是理想之选。这款充电器有两个 **USB Type-C** 端口和一个 **USB-A** 端口。主 USB-C 端口提供 **65 W** 功率，非常适合笔记本电脑快速充电，而第二个 USB-C 和 USB-A 端口各提供 **30 W** 功率，非常适合手机、无线耳机和其他配件充电。

此外，由于采用了突破性的氮化镓（GaN）技术，AK-CH-21 以其小巧的体积和无与伦比的效率给人留下了深刻印象。它绝对不仅仅是一个简单的 USB-C 充电器，而是一个能提供比传统充电器更高功率的高科技设备。此外，该充电器还支持 **Power Delivery** 和 **Quick Charge 3.0** 等快速充电技术，并支持可编程电源 (PPS) 协议。有了这些技术，充电器能提供最大的充电性能，并能根据所连接设备的要求进行自适应功率调节。

AK-CH-21 USB 充电器配备了一个通用 230 V 交流插座。这一功能增加了额外的功能，允许连接另一个充电器或任何带有 **Schuko** 插头的设备，使其成为理想的桌面充电站。

USB-C 墙式充电器还集成了一条 **1.5 米长的 CEE 7/7 电源线**。它可以轻松地连接到桌子下面的电源插座，从而更容易保持工作空间的美观和有序。这种功能使 AK-CH-21 成为那些既重视性能又注重桌面美观的人的理想选择。